

<b>Dados técnicos do conjunto</b>	
Modelo do Conjunto Gerador	YBG44ME
Estrutura	Caixa em chapa de aço com tanque na base ou Base em aço com tanque
Potência Regime stand by (kVA)	44
Potência Regime prime (kVA)	40
Potência Regime stand by (kW)	44
Potência Regime prime (kW)	40
Fator de Potência	1
Frequência (Hz)	60
Rotação do Motor (RPM)	1800
Capacidade do Tanque de Combustível (L)	88
Consumo de combustível (L/h)	9,8

Valor considerado do consumo de combustível 75% de carga

<b>Dimensional do Conjunto Aberto</b>	
Comprimento (mm)	1660
Altura (mm)	1115
Largura (mm)	810
Peso líquido aproximado (kg)	690

<b>Dimensionamento do Conjunto Canopy/ Silent</b>	
Comprimento (mm)	1850
Altura (mm)	1485
Largura (mm)	1020
Peso líquido aproximado	970/982

<b>Dados técnicos do Motor</b>	
Fabricante	YANMAR
Modelo	4TNV98T-GGE
Nº de Cilindros	4 VERTICAL EM LINHA
Ciclo	4 TEMPOS
Taxa de Compressão	18,1:1
Cilindrada (L)	3.319
Diâmetro pistão / Curso (mm)	98X110
Potência Regime Nominal (cv/rpm)	68,1/ 1800
Potência Regime Contínuo (cv/rpm)	61,6/ 1800
Ordem de Explosão (Visto lado Volante)	1-3-4-2-1
Sentido de Rotação (Visto lado Volante)	ANTIHORARIO
Sistema de Aspiração	TURBO ALIMENTADO
Sistema de Arrefecimento	AGUA (RADIADOR FORÇADO POR BOMBA)
Tipo de Governador	MECANICO
Sistema de Lubrificação	FORÇADO POR BOMBA TROCOIDE
Motor de Partida	12V - 2,3KW
Alternador	12V - 40A
Peso Aproximado (Kg)	318

<b>Dados técnicos do Alternador</b>	
Fabricante	WEG
Modelo	GTA 201 AI22
Número de Mancais	1
Classe de Isolamento	H
Grau de Proteção	IP21
Passo do enrolamento	2 / 3
Sistema de Excitação	BRUSHLESS (ELETRONICO)
Modelo do AVR	W RGA-01
Número de Pobs	4