



**YANMAR**

ガソリンインバータ発電機

# G1800iS2



**1.8kVA**

乾燥質量  
**25**  
kg

騒音レベル  
**57**  
dB(A)

**10.5**  
時間  
連続運転

## 主な特徴

- ① 3つの大型ハンドル
- ② 小型・軽量  
スクエアボディ
- ③ 小型、低振動、  
パワーアップした  
エンジン
- ④ 軽くスムーズに引ける  
リコイルスタータ
- ⑤ エンジンスイッチと  
燃料コックを併せた  
スマートコック
- ⑥ 視認性に優れる燃料ゲージ
- ⑦ 多機能LEDインジケータと  
デジタルマルチメータ
- ⑧ 12Vの安定した電力を供給する  
アクセサリソケット
- ⑨ 工具なしで取り外せる  
バックパネル
- ⑩ 起動電力の高い機器に対応する  
ブーストモード機能
- ⑪ 工具なしでキャブレターの  
燃料抜きが簡単にできる  
燃料排出コック



# プロユースと非常用バックアップを意識した高出力と多機能

## プロユースにも対応、 1.8kVAの高出力を実現

工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。  
また、起動電力の大きい機器による一時的な出力低下  
に約1分間対応した「ブーストモード」を追加。

## クラス最高の連続運転時間を確保※

大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バック  
アップ電源として活躍。

※1.8kVAクラス:当社調べ(2020年3月現在)

## 並列運転で3.6kVAの大出力

2台並列運転するため  
には別売の並列コード  
が必要です。



## 多様な電力供給

交流コンセント(100V/18A)に加え、直流コンセント  
は12Vのカバー付きアクセサリソケットを当社で初  
採用(2020年3月現在)。専用の発電コイルと  
AC-DCコンバーターを採用し、12Vの安定した電力  
供給を実現。

## インバータタイプ

			G1800IS2
発電機	周波数	Hz	50/60
	定格交流出力	kVA	1.8
	電圧	V	100
	電流	A	18.0
	励磁方式		自励式(磁石式)
	相数		単相
	力率		1.0
	エンジン	方式	
	名称		MZ80V3-22i
	排気量	cc	79
	定格出力	kW(PS)/min <sup>-1</sup>	2.52/4,500
	始動方式		リコイルスタータ式
	潤滑油量	ℓ	0.4
	使用燃料		無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	ℓ	4.7
	連続使用時間	Hr	10.5*~4.2
	点火方式		CDI点火
セット	全長	mm	555
	全幅	mm	300
	全高	mm	470
	乾燥質量	kg	25
	騒音レベル	dB(A)/7m	57~65

※エコノミーコントロール「ON」1/4負荷時



国土交通省指定  
97基準値超低騒音型



日本陸用内燃機関係協会  
3次排出ガス自主規制  
適合エンジン搭載



グリーン購入法  
災害備蓄用品適合商品

## ヤンマー建機株式会社

- 北海道営業部 〒004-0004 北海道札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番1号 Tel: 011-807-3900
- 東北営業部 〒983-0025 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 Tel: 022-259-7201
- 関東営業部 〒362-0025 埼玉県上尾市上尾下998-1 Tel: 048-778-4878
- 中部営業部 〒497-0050 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 Tel: 0567-95-5355
- 西部営業部 〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 Tel: 06-6783-1121
- 九州営業部 〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 Tel: 092-441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 Tel: 098-898-3111
- ヤンマー建機販売促進部 〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1 Tel: 0942-70-8993

yanmar.com

### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で、必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ